

Kamera bağlantı testi başarısız olursa ne yapabilirim?

IP kamera **Bilgileri** sayfasındaki Bağlantıyı **Test Et** düğmesi , kamera bağlantısının ve HTTP hizmetinin normal olup olmadığını doğrulamanıza yardımcı olur. Düğmeye tıkladığınızda yeşil bir onay işareti görünmezse, aşağıdakileri deneyin.

Kullanıcı adı ve şifre

- Surveillance Station'da doğru kullanıcı adını ve parolayı girdiğinizden emin olun.
- Güvenlik endişeleri nedeniyle, bazı IP kameralar başka kurulumlardan önce şifre değişikliği gerektirebilir. Kameranızın web kullanıcı arayüzünde oturum açabilir ve yapılandırmaları kontrol edebilirsiniz.

Ağ yapılandırmaları

- Her IP kamerasının bulunabilmesi, yapılandırılabilmesi ve görüntülenebilmesi için benzersiz bir IP adresi gerekir. Doğru IP adresini bulmak için lütfen kameranızın web kullanıcı arayüzünü veya yönlendiricinizin bağlı cihazlar sayfasını kontrol edin.
- Uzaktan izlemenin mümkün olduğundan emin olmak için, hem IP kameranız hem de yönlendiricinizdeki bağlantı noktası yönlendirme kurallarının doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

Kamera Modeli


Surveillance Station'da doğru kamera modelini seçtiğinizden emin olun.

ONVIF ayarları

ONVIF protokolü aracılığıyla bir kamera ekliyorsanız, kamerada ONVIF özelliklerini etkinleştirdiğinizden emin olun ve Surveillance Station'da girdiğiniz ONVIF bağlantı noktası, hesap ve parolanın kamera ayarlarıyla tutarlı olup olmadığını kontrol edin.

2N IP Vario interkomlarının bilinen sorunu

2N IP Vario interkomların Surveillance Station üzerinde çalışması için Gelişmiş Video ve Gelişmiş Entegrasyon lisansları gerekir.



2N IP Verso CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Log out

License Settings ▾

Serial Number

License Key

License Key Valid **YES**

License Status ▾

Enhanced Security **YES**

Enhanced Audio **YES**

Enhanced Video **YES**

Enhanced Integration **YES**

NFC Support **YES**

Informacast Support **NO**

Online license download ▾

Automatic Update

Manual Update

Manual Update State **Updated**

D-Link kameraların bilinen sorunu

Donanım versiyonlarındaki farklılıklar nedeniyle, aynı D-Link kameralar, örneğin D-Link-DCS-7517 ve DCS-7517B gibi farklı modeller olarak tanımlanabilir.