

VIGORACS 2'NİN PERİYODİK OLARAK YENİDEN BAŞLATILMASI İÇİN CPE PROGRAMLAYIN

Bu makale CPE programının VigorACS 2'de yeniden başlatılacak şekilde nasıl yapılandırıldığını gösterecek.

Reboot Profilini Yapılandırma

1. **System Menu > Maintenance > Device Reboot'a** gidin, Reboot Settings Profile sekmesine tıklayın ve profili oluşturmak ve yapılandırmak için **Add**'e tıklayın.
 - **Name:** Yedekleme profilinizin adını belirtin
 - **Period (days):** Yeniden başlatmanın ne sıklıkla gerçekleşeceğini belirtin. Süreyi 7 güne ayarlarsanız, CPE haftada bir kez yeniden başlatılır. (Ancak, bir günde, her bir CPE'nin en fazla yalnızca bir kez yeniden başlatılabileceğini lütfen unutmayın).
 - **Reboot Time:**
 - Now: Bir sonraki CPE'den bilgi aldığında ACS CPE'yi yeniden başlatır.
 - Scheduled: ACS, CPE'den Start Time ile End Time arasındaki ilk bilgiyi aldığında CPE'yi yeniden başlatır.
 - Schedule profile: Maintenance > Schedule Profile'dan oluşturulan Schedule profilini seçin. Schedule profilinde belirlenen süre arasında ilk CPE bilgisini aldığında ACS CPE'yi yeniden başlatır.

Burada Schedule seçeneği seçiyoruz. Ayrıca, bu profilin ne zaman etkili olacağını belirlemek için başlangıç tarihini de belirtmemize izin verir. Ardından ayarları kaydedin.

Maintenance > Device Reboot

User Group: louisgroup

Networks & Devices: Reboot Settings Profile

+ Add

Name: schedule reboot

Period (days): 14

Reboot Time: Now Scheduled Schedule Profile

Start Time: 00:05 End Time: 02:05

Specify Start Date:

Date: 2018-12-01

Cancel Save

2. **Networks & Devices** sekmesine gidin, reboor settings profili ağ veya cihaz başına uygulanabilir.

Maintenance > Device Reboot

User Group: louisgroup

Networks & Devices Reboot Settings Profile

| Name | Model Name | Firmware Version | Modem Version | Reboot Setting |
|------------------|-------------|------------------|---------------------------|----------------|
| Root Network(4) | | | | |
| dyayddnsLouis(4) | | | | As Parent |
| DrayTek | Vigor2860n | 3.8.9.3_VT2 | 05-07-04-03-00-07 Annex_A | schedule reboc |
| DrayTek | Vigor2925n | 3.8.9.3 | No DSL | Disabled |
| DrayTek | Vigor3220n | 3.9.0_RC8 | No DSL | As Parent |
| DrayTek | Vigor2860Ln | 3.8.9.3_VT2 | 05-07-04-03-00-07 Annex_A | schedule reboc |

Save

Yeniden Başlatma İşleminin Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği Nasıl Kontrol Edilir?

Tüm yeniden başlatma **Monitoring > Logs > Device Reboot** bölümüne kaydedilir. CommandKey öneki yeniden başlatma türünü açıklar:

- **ProReboot:** Schedule reboot profile ile CPE'yi yeniden başlatır.
- **ManuReboot:** Admin **Device Menu > Configuration > System > Maintenance**'dan reboot'a tıklayarak CPE'yi yeniden başlatabilir.

DrayTek VigorACS2 Monitoring > Logs

Log Type: Device Reboot

Time Interval: 2018/11/04 to 2018/12/04

| ID | Device Name | Device ID | MAC Address | Device IP | User ID | CommandKey | CurrentTime | Status |
|-----|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|--------------------------|------------------------|----------|
| 159 | DrayTek | 326 | | | root | ProReboot_1543891082709 | 2018/12/04 10:38:02 AM | Finish |
| 158 | DrayTek | 326 | | | root | ProReboot_1543891055037 | 2018/12/04 10:37:35 AM | Initiate |
| 157 | DrayTek | 326 | | | root | ManuReboot_1542002079456 | 2018/12/04 10:37:35 AM | Finish |

Sorun Giderme

Yeniden başlatma gerçekleşmediyse:

1. **Sunucu saatini kontrol edin.** Reboot profilinde ayarlanan süre, bilgisayarımızın sistem saati yerine ACS sunucusu saatine göre ayarlanmalıdır.

DrayTek VigorACS2 Root Network

System Time: 17:52 04/12/2018

Network Overview

Root Network... ONLINE19 OFFLINE62 Alarm 62

wendy ONLINE1 OFFLINE38 Alarm 38

FAQ ONLINE0 OFFLINE0

Bernap ONLINE0 OFFLINE5

Oops! Something went wrong.

Periodic Inform'un CPE'de etkinleştirildiğinden emin olun. CPE, ACS sunucusuna bir bilgi gönderdiğinde yeniden başlatma tetiklenir, bu nedenle lütfen **Periodic Inform Settings'i**

2. System Maintenance >> TR-069'da CPE WebUI ayarı için "Enable" seçeneğini seçtiğinizden emin olun.

System Maintenance >> TR-069 Setting

| ACS and CPE Settings | Health Parameters | Export Parameters |
|---|---|-------------------|
| Tr069 | | |
| <input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable | | |
| ACS Server On | LAN/VPN ▼ | |
| ACS Server | | |
| URL | http:// /ACSServer/services/ACSServlet Wizard | |
| <input type="checkbox"/> Acquire URL from DHCP option 43 | | |
| Username | louis | |
| Password | ***** | |
| Test With Inform Event Code PERIODIC ▼ | | |
| Last Inform Response Time : Tue Dec 4 17:54:19 2018 ● | | |
| CPE Client | | |
| <input checked="" type="radio"/> Http <input type="radio"/> Https | | |
| URL | http://192.168.66.1:8069/cwm/CRN.html | |
| Port | 8069 | |
| Username | vigor | |
| Password | ***** | |
| Periodic Inform Settings | | |
| <input type="radio"/> Disable | | |
| <input checked="" type="radio"/> Enable | | |
| Interval Time | 900 | second(s) |