

ezMaster Cihaz Envanterine cihaz ekleme

Uzak bir AP/switch'i yönetmeden önce, cihazı kaydetmeden önce AP'yi ezMaster'ın Cihaz Envanterine bağlamanız gerekir. Yalnızca yerel cihazları yönetiyorsanız veya her bir AP'yi manuel olarak ezMaster'a yönlendiriyorsanız bu bölümü atlayın.

1.ezMaster, ezRegistration sunucusuna kaydedildikten sonra, AP'lerinizi kaydetmeye ve 'Cihaz Envanteri' simgesine tıklayarak bunları ezMaster'ın cihaz envanterine eklemeye başlayabilirsiniz.



2.Ardından, 'Cihaz Ekle' düğmesine tıklayın.



1. Her alanı ayırmak için noktalı virgül (;) kullanarak kaydetmek istediğiniz aygıtın MAC Adresini, Kontrol Kodunu ve Açıklamasını girin. Örneğin. MAC Adresi;Kodu Kontrol Et;Açıklama Aynı anda birden fazla cihazı kaydetmek için Enter tuşuna basarak her satıra bir cihazın bilgilerini girin. İşiniz bittiğinde "Kayıt Ol" düğmesini tıklayın.

Device Registration

Enter registration information for one or more devices (one per row) using the following format: **MAC Address;Check Code;Description**
For example,
88:DC:96:11:11:11;a0c17fd1;Lobby AP
88:DC:96:22:22:22;bccaf558;Main Office AP

Not: AP'nin 'kontrol kodu', AP'nin altındaki cihaz etiketlerinden herhangi birinde bulunabilir. Değilse, AP'nin kullanıcı arayüzüne erişin ve onu "Yönetim > Denetleyici Ayarları" altında bulun. Kontrol kodunu bulmakta sorun yaşıyorsanız yerel bayinizle iletişime geçin.



Controller Settings

Controller Address(Auto detection if leave empty)

Connection Status Connect to 210.65.11.169

Registration Check Code

4. Başarılı bir AP talep edildiğinde aşağıdaki mesaj görüntülenecektir. Devam etmek için "Tamam" a tıklayın.



5. Kayıtlı AP, Cihaz Envanterinizde listelenecektir.

The screenshot shows a web interface for "Device Inventory". On the left, there is a sidebar with "New", "Device Registration", "Manage", and "Device List" (highlighted). The main area has a "Remove" button and a search bar. Below is a table with one row of data. At the bottom, it says "Showing 1 to 1 of 1 Device(s)" and has "Previous", "1", and "Next" navigation buttons.

	MAC Address	Check Code	Description
<input type="checkbox"/>	88.DC.96.01.9B.95	12345678	Office 10F