



Kullanıcının İnternet erişimi için zaman çizelgesi ayarlayın

User-Based Management'de, her kullanıcı için bir program ayarlayabiliriz ve internete yalnızca belirli günlerde ve yalnızca belirli bir süre boyunca erişebilmelerini sağlayabiliriz.. Network Administrator'un, kullanıcının ağ kullanımını kontrol etmesine yardımcı olur; örneğin, ebeveynler, çocuklarını her gün yalnızca 1 saatlik internet erişimine kısıtlayabilir. Aşağıdaki örnek, bir kullanıcı hesabı için zaman sınırlarının nasıl ayarlanacağını gösterir.

1. User-Based Management seçin: User Management >> General Setup sonra User-Based mode'u seçin ve OK'a tıklayın. User-Based Management 'e geçtikten sonra, network administratorün routere tekrar giriş yapması istenecektir.



2. Schedule profili oluşturma: Applications >> Schedule 'e gidin, ardından düzenlemek için bir dizin numarasına tıklayın.

User Management >> General Setup







3.Schedule kurulumu :

- a. Enable Schedule Setup kontrol et
- b. Start Date ayarla
- c. Start Time ve Duration Time ayarla (Kullanıcı 1 için, başlangıç zamanını 10: 00 / Süre: 1:00 olarak ayarlayacağız), kullanıcının interneti kullanmasına izin verilen süredir.
- d. Kullanıcının interneti kullanmasına izin verilen günler olarak How Often seçin. e. OK'a tıklayın.

Applications >> Schedule

Index No. 1

Start Date (yyyy-mm-dd Start Time (hh:mm) Duration Time (hh:mm)	() 2015 ▼ + 10 ▼ + 28 ▼ 10 ▼ : 0 ▼ 1 ▼ : 0 ▼
Action Idle Timeout	Force On minute(s).(max. 255, 0 for default)
How Often Once Weekdays Sun & Mon	Tue Wed Thu Fri Sat

OK Clear Cancel

4. Schedule profilinin etkin olduğunu onaylamak için Status kontrol edin.

Applications >> Schedule

e:			Set to Factory Defau		
Index	Status	Index	Status		
1.	V V	<u>9.</u>	x		
2.	x	<u>10.</u>	x		
<u>3.</u>	x	<u>11.</u>	x		
4.	x	<u>12.</u>	x		
<u>5.</u>	x	<u>13.</u>	х		
<u>6.</u>	x	<u>14.</u>	×		
<u>7.</u>	x	<u>15.</u>	х		
<u>8.</u>	×				

Status: v --- Active, x --- Inactive



5. Bir User Profile oluşturun: User Management >> User Profile'de yeni bir kullanıcı profili oluşturmak için bir dizin numarasına tıklayın.

netfast

User Management >> User Profile

Select All	Clear All					Search
Profile	Enable	Name	Profile	Enable	Name	
1.	×	admin	<u>17.</u>			
2.	100	Dial-In User	18.	6		
3.	8		<u>19.</u>	0		
4.	0		20.			
5.	8		21.			
6	-		22			

6. Kullanıcı profilinde kurulum detayları:

- a. Enable this account kontrol edin
- b. Username, Password sonra Confirm Password girin
- c. Schedule ayarında, 2. adımda ayarlanan Schedule profilinin dizin numarasını girin.
- d. Ayarları tamamlamak için OK'a tıklayın

Enable this account		
Username	User Test	
Password		
Confirm Password	•••	
2. Web login Setting U	ser Online Status : Block/	Unblock
Idle Timeout	10	min(s) 0:Unlimited
Max User Login	0	0:Unlimited
Policy	Default 🔹	-74
External Server Authentication Log Pop Browser Tracking Window Authentication Landing Page	None None Key Alert Tor	ol 🗷 Telnet
Index(1-15) in <u>Schedule</u> Setup:	1 , _ , _	
Enable Time Quota 0 Enable Data Quota 0 Reset quota to default when sche Enable Default Time Quot	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	fault Data Quota 0
3. Internal Services		





7. Yukarıdaki ayarlarla, kullanıcı internete bağlanmaya çalıştığında, web sayfası otomatik olarak Router'in giriş sayfasına yönlendirilecektir.

Vigor Login Page ×						0.0	702
- → C (≥ bttps://192.168.1.1/web	login.htm				-	0.53	? =
) 居易科技內部網 * OTRS ITSM 3	D draytek_swm:	Draytek Network	IP Find My IP Ad	□ 待辦事項	C Othe	rs	
				-			
Dr	av Tek	Vigor2	860 Series				
	.ogin						
	Username	User_Test					
	Password						
		been to					
		L	ogin				
1. I.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1			
	Copyrign	it © 2015 Draytek Corp. All P	agnes Reserved.				

8. Kullanıcı, 6. adımda ayarlanan username ve password ile giriş yaptıktan sonra internete erişebilir. Giriş yaptıktan sonra, tarayıcı bir geri sayım sayacı ile izleme penceresini açacaktır.

🗋 192.168.1.1/ ─ □ >	×
🗅 192.168.1.1/doc/user_status.htm	Q
Hello, User_Test	*
Available time quota:	
00:56:57	
	+





9. Program süresi sona erdikten sonra, web sayfası otomatik olarak giriş sayfasına yönlendirilir. Kullanıcı, planlanan zaman dışında hesabından internete erişemez.

		<u> </u>	
2 bttps://192.168.1.1/weblogin.htm			@☆ ≣
內鄧綱 🔆 OTRS ITSM 3 🦻 draytek_swm: 🗀 Draytek 🗀 Network 🛛 IP Find My IP A	d 🗀 待辦事項	C Other	rs
		C ourci	
Dray Tek Vigor 2860 Serie	95		
Login	_		
Username			
Password			
You aren't allowed to access internet (out of schedule).			
Login			
Convright © 2015 DravTek Corp. All Rights Reserved			
supplinging to an an army rais supplies indications			

Sorun giderme

Kullanıcının Scheduled zamanının beklendiği gibi çalışmadığını tespit ederseniz Router zamanını ve zaman dilimini onaylamak için System Maintenance >>Time and Date bölümüne gidin . Schedule zamanı, PC sistem zamanı yerine router zamanını takip eder.

rmation						
urrent System Time	2015 Oct 28 Wed 1 : 38 : 2		Inquire Tin	ne		
			_			
Use browser Time						
Use Internet Time						
Time Server	ime Server		pool.ntp.org			
Priority	ity		o v			
Time Zone		(GN	IT) Greer	wich Mean	Time : Dublin	
Enable Daylight Saving			Advanc	ed		
Automatically Undate Interval		30	min v			