

## Router Neden 80 Numaralı Port'a Yanıt Veriyor?

Router , firewall engelleme sayfasının yanı sıra, HTTP Management sayfası için 80 numaralı portu kullanıyor. Aşağıda Router'in 80 numaralı TCP portunu kapatmak için gerekli yapılandırma vardır.

### 1. HTTP Yönetim Portunu Değiştirin

Bunu **System Maintenance >> Management >> Management Port Setup**'dan yapabilirsiniz. Ancak, varsayılan HTTP portunu kullanmıyorsanız, yönetim sayfasına erişirken port numarasını belirtmeyi unutmayın (aşağıdaki yapılandırma için, adres çubuğuna bunun yerine 192.168.1.1:88 yazmanız gerekir)

System Maintenance >> Management

IPv4 Management Setup	IPv6 Management Setup	LAN Access Setup
Router Name <input type="text" value="DrayTek"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Default:Disable Auto-Logout <input type="checkbox"/> Enable Validation Code in Internet/LAN Access		
<b>Internet Access Control</b> <input checked="" type="checkbox"/> Allow management from the Internet Domain name allowed <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> FTP Server <input type="checkbox"/> HTTP Server <input checked="" type="checkbox"/> HTTPS Server		
	<b>Management Port Setup</b> <input checked="" type="radio"/> User Define Ports <input type="radio"/> Default Ports	
	Telnet Port <input type="text" value="23"/> (Default: 23)	
	<b>HTTP Port <input type="text" value="88"/> (Default: 80)</b>	
	HTTPS Port <input type="text" value="443"/> (Default: 443)	
	FTP Port <input type="text" value="21"/> (Default: 21)	
	TR069 Port <input type="text" value="8069"/> (Default: 8069)	
	SSH Port <input type="text" value="22"/> (Default: 22)	

### 2. Blok Sayfasını CLI ile Devre Dışı Bırakın

"csm dnsf blockpage off" komutunu yazarak blok sayfasını devre dışı bırakabilirsiniz. Ardından, Router'i yeniden başlatmak için "sys reboot" kullanabilirsiniz.

```
192.168.62.1:88/doc/console.htm - Google Chrome
192.168.62.1:88/doc/console.htm
Type ? for command help
> csm dnsf blockpage off

DNSF block page disable...
> sys reboot
```

Ancak, blok sayfasını kapatırsanız, sayfanın Router tarafından engellendiği fark edilmek yerine, kullanıcılar yalnızca sayfanın çalışmadığını görür.

