

## Router ve License Key'i Başka Bir MyVigor Hesabına Aktarın

Vigor Router'inizi yeni sahibine teslim etmeden önce, Router'in MyVigor hesabınıza kayıtlı olması durumunda Router'i yeni sahibinin MyVigor hesabına da aktarmanız gerektiğini unutmayın. VigorRouter ve lisansını yeni sahibine devretmek için lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

### Mevcut sahibi için

1. Aktarılacak cihaza giriş yapın ve CSM >> Web Content Filter'e gidin, sizi MyVigor giriş sayfasına yönlendirecek olan Activate'e tıklayın.

CSM >> Web Content Filter Profile

Web-Filter License Activate  
 [Status: Commrtouch] [Start Date: 2014-11-10 Expire Date: 2014-12-10]

Setup Query Server	auto-selected	Find more
Setup Test Server	auto-selected	Find more

[Check URL Category or report incorrect classification](#)

2. Geçerli sahibin MyVigor hesabıyla giriş yapın.
3. Bu cihazın Device Information sayfasında Transfer'e tıklayın. (Transfer düğmesi kullanılmıyorsa, bu cihazın bu MyVigor hesabına kayıtlı olmadığı anlamına gelir.)

My Information - My Products

Device Information  
 Device Name : 2912  
 Serial Number : 2014090513200301  
 Model : Vigor2912 Series

Rename Transfer Back

Device's Service Expired License

Service	Provider	Action	Status	Start Date	Expired Date	Note
WCF	BPJM	Renew	On	2014-11-11	2015-11-11	-
WCF	Commrtouch	Renew	On	2014-11-10	2014-12-10	-

4. Yeni sahibin MyVigor hesabını ve yeni sahibin e-posta adresini girin, ardından Submit butonuna tıklayın. (Epostanın MyVigor hesap bilgilerindeki ile aynı olması gerektiğini unutmayın.)

Transfer

**Tip :** The "Transfer" function enables the user to transfer the VigorPro device together with the applied license to another one who has already registered another account on the website myvigor.draytek.com

Please note that you should transfer the device along with the key only to the specified user or the one who may be able to maintain the license attached to the router.

Serial Number : 2014090513200301  
 Current Owner : user\_old  
 New Owner :   
 New Owner email :

Cancel Submit

5. Açılır pencere ve MyVigor sayfasındaki mesaj için OK'a tıklayın. Ardından, yeni sahibin onaylamasını bekleyin.

DrayTek Login User : user\_old (Logout) MyVigor

The confirmed mail had been send to user\_new  
Please contact to user\_new and ask him/her to receive the mail  
Then to complete the transfer task. Thanks for your help

OK

6. Yeni sahibi onaylamadan önce, Cancel Transfer'e tıklayarak aktarımı iptal edebilirsiniz.

My Information - My Products

Device Information

Device Name : 2912  
Serial Number : 2014090513200301  
Model : Vigor2912 Series

Cancel Transfer Rename Transfer Back

Device's Service Expired License

⚠ Please log in MyVigor account from the router that you would like to activate/manage license key.

Service	Provider	Action	Status	Start Date	Expired Date	Note
WCF	BPJM	Renew	On	2014-11-11	2015-11-11	-
WCF	Commtouch	Renew	On	2014-11-10	2014-12-10	-

### Yeni sahibi için

1. Yukarıdaki adımlardan sonra, yeni mal sahibine myvigor.draytek.com adresinden "MyVigor New Device Owner Notification" konulu bir onay e-postası gelmesi gereklidir.
2. Postadaki bağlantıya tıkladığınızda kayıt onay sayfasına yönlendirilir.

\*\*\*\*\*This is an automated message from VigorPro.com.\*\*\*\*\*

**user\_old** has transferred ownership of the device **2014090513200301** to you (**user\_new**)

\*\*\*\*\*NEW DEVICE OWNER\*\*\*\*\*

Please enter here to confirm the transfer

3. Login'e tıklayıp yeni sahibinin MyVigor hesabıyla giriş yapın.

Register Search for this site [ ] GO

Registration Confirmation

The Device(2014090513200301) already transfer to user\_new

Close Login

4. Giriş yaptıktan sonra, transfer tamamlanacaktır. Aygıtı, lisans anahtarıyla birlikte görmemiz gerekir, şimdi yeni sahibine aittir.

Login User : user\_new (Logout) MyVigor

My Information - My Products

**Device Information**

Device Name : 2912  
Serial Number : 2014090513200301  
Model : Vigor2912 Series

Rename Transfer Back

Device's Service Expired License

Service	Provider	Action	Status	Start Date	Expired Date	Note
WCF	BPJM	Renew	On	2014-11-11	2015-11-11	-
WCF	Comntouch	Renew	On	2014-11-10	2014-12-10	-