

## VigorAP Yeniden Başlatmayı Zamanlayın

DrayTek VigorAP zamanlama işlevini destekler, bu Network Administrator AP'yi yeniden başlatmak, Wi-Fi ve LED ışığını açmak / kapatmak için kullanabilir. Bu yazıda, VigorAP'in zamanlama işleviyle nasıl yeniden başlatılacağını açıklayacağız.

### Sistem Zamanını Ayarla

Zamanlamayı doğru şekilde çalıştırmak için, AP'nin sistemi için doğru zamana sahip olmanız gerekir.

1. System Maintenance >> Time and Date'e gidin, Time Setting kutusunda Use NTP Client'ı seçin. Time Zone seçin, Use Default for NTP Server'e basın, gerekirse Daylight Saving etkinleştirin. Ayarı kaydetmek için OK'a tıklayın.

#### System Maintenance >> Time and Date

##### Time Information

Current System Time 2017 Aug 25 Fri 10:14:25

##### Time Setting

Use Browser Time  
 Use NTP Client  
Time Zone (GMT+08:00) Taipei  
NTP Server pool.ntp.org   
Daylight Saving   
NTP synchronization 30 sec

## Yeniden Başlatma Zamanlamasını Ayarla

2. Applications >> Schedule sayfasına gidin, Enable Schedule'i işaretleyin ve OK'a basın. Yeni bir program profili eklemek ve düzenlemek için Add'e tıklayın.

#### Applications >> Schedule

##### Schedule

Enable Schedule

##### Schedule Configuration

Index.	Setting	Action	Status
--------	---------	--------	--------

3. Bu örnekte, AP'nin her iş günü çalışma dışı saatlerde otomatik olarak yeniden başlatılmasını istiyoruz.
- Enable'i işaretleyin.
  - Start Date ve Start Time'ı ayarlayın.
  - Eylem için "Auto Reboot" seçeneğini seçin.
  - Acts için "Routine" i seçin ve Pazartesi'den Cumaya Weekday kontrol edin.
  - Zamanlama profilini kaydetmek için OK'a tıklayın.

**Applications >> Schedule****Add Schedule**

<input checked="" type="checkbox"/> Enable <b>a</b>
Start Date 2017 - 8 - 25 ( Year - Month - Day ) <b>b</b>
Start Time 19 : 0 ( Hour : Minute )
Duration Time 0 : 0 ( Hour : Minute )
End Time 19 : 0 ( Hour : Minute )
Action Auto Reboot <b>c</b>
WiFi(2.4GHz) <input type="checkbox"/> Radio <input type="checkbox"/> SSID2 <input type="checkbox"/> SSID3 <input type="checkbox"/> SSID4
WiFi(5GHz) <input type="checkbox"/> Radio <input type="checkbox"/> SSID2 <input type="checkbox"/> SSID3 <input type="checkbox"/> SSID4
Acts Routine <b>d</b>
Weekday <input checked="" type="checkbox"/> Monday <input checked="" type="checkbox"/> Tuesday <input checked="" type="checkbox"/> Wednesday <input checked="" type="checkbox"/> Thursday <input checked="" type="checkbox"/> Friday <input type="checkbox"/> Saturday <input type="checkbox"/> Sunday

Note: If we set WiFi schedule "Start Time" and "End Time" at exact same time, AP will execute the schedule without an end time.

OK

Cancel

Yukarıdaki yapılandırmayı tamamladıktan sonra, VigorAP belirlediğimiz programa göre otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.