

## Vigor Router'de bir Application nasıl düzenlenir ve çalışır?

Bir bölümü otomatik olarak çalışması için bir programı ayarlayarak yönetin, günümüz için gereklidir. VigorRouter'de, Firewall gibi applications ayarlarında program profili ile çalışabilecek birçok fonksiyon vardır. Bu belge VigorRouter'de programın mekanizmasını tanıttak ve size bir program profilinin nasıl ayarlanacağını gösterecektir.

1. Applications >> Schedule'e gidin .Burada 15 sütunlu bir tablo görebilirsiniz ,bu Router de ayarlanacak programların toplamıdır. Bir program ayarlamak için uygun bir dizine tıklayın.

The screenshot shows the DrayTek Vigor2925 Series web interface. The left sidebar contains a navigation menu with 'Applications' and 'Schedule' highlighted. The main content area is titled 'Applications >> Schedule' and shows a table with 15 rows. The columns are 'Enable', 'Index', 'Comment', 'Time', and 'Frequency'. The 'Index' column is highlighted, and the 'Frequency' column shows a 'Sun.' label. Below the table, there are 'Force on' and 'Force down' buttons, and an 'OK' button.

Enable	Index	Comment	Time	Frequency
<input type="checkbox"/>	1			Sun.
<input type="checkbox"/>	2			Sun.
<input type="checkbox"/>	3			Sun.
<input type="checkbox"/>	4			Sun.
<input type="checkbox"/>	5			Sun.
<input type="checkbox"/>	6			Sun.
<input type="checkbox"/>	7			Sun.
<input type="checkbox"/>	8			Sun.
<input type="checkbox"/>	9			Sun.
<input type="checkbox"/>	10			Sun.
<input type="checkbox"/>	11			Sun.
<input type="checkbox"/>	12			Sun.
<input type="checkbox"/>	13			Sun.
<input type="checkbox"/>	14			Sun.
<input type="checkbox"/>	15			Sun.

Force on Force down

OK

- a. Index için yorum yaz .
- b. Bir Start Date ayarlayın.
- c. Start Date ayarlayın. (Örneğin, kullanıcıları 11: 00 ~ 13: 00'dan itibaren engellemek istiyorsanız, Başlangıç Saati 11:00'dir.) "alt =" ">
- d. Duration Time ayarlayın. (Saat 11: 00-13: 00 arası 2 saattir. Bu nedenle, saat kutusunu 2 doldurmanız gerekir ve Saat 13: 00'da End Time otomatik olarak aşağıdaki kutuda gösterilir.)
- e. Action için iki seçenek: Force On ve Force Down . Zamanlanan süre içinde bir şeyler yapmak için Vigor Router'ı aktif hale getirmek istiyorsanız, Force On işlemi seçin. Aksine, Force Down'ı seçin.
- f. Zamanlamanın ne kadar sıklıkla çalışmasını istediğinizi ayarlayın, özelleştirme için bazı seçenekler vardır.
- g. Ayarları kaydetmek için OK'a tıklayın.

Applications >> Schedule

Index No. 1 Current System Time 2017 Aug 25 Fri 10 : 14 : 16 | System time set

Enable Schedule Setup

Comment DrayTek

Start Date (yyyy-mm-dd) 2017 - 8 - 25

Start Time (hh:mm) 11 : 0

Duration Time (hh:mm) 2 : 0

End Time (hh:mm) 13 : 00

Action Force On

How Often

Once

Weekdays

Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat

Monthly, on date 1

Cycle duration: 1 days (Cycle will start on the Start Date.)

Note:

Comment can only contain A-Z a-z 0-9 , . { } - \_ ( ) ^ \$ ! ~ ` |

OK Clear Cancel

3. Artık dizinin tamamlanmış ve Schedule sayfasındaki tabloda gösterilmiş olduğunu görebiliriz.

Applications >> Schedule

Schedule : Current System Time 2017 Aug 25 Fri 10 : 42 : 56 | System time set | Set to Factory Default

Enable	Index	Comment	Time	Frequency
<input checked="" type="checkbox"/>	1	DrayTek	11:00 13:00	Sun. [Force on]
<input type="checkbox"/>	2			Sun. [Force down]
<input type="checkbox"/>	3			Sun. [Force down]
<input type="checkbox"/>	4			Sun. [Force down]
<input type="checkbox"/>	5			Sun. [Force down]
<input type="checkbox"/>	6			Sun. [Force down]
<input type="checkbox"/>	7			Sun. [Force down]
<input type="checkbox"/>	8			Sun. [Force down]
<input type="checkbox"/>	9			Sun. [Force down]
<input type="checkbox"/>	10			Sun. [Force down]
<input type="checkbox"/>	11			Sun. [Force down]
<input type="checkbox"/>	12			Sun. [Force down]
<input type="checkbox"/>	13			Sun. [Force down]
<input type="checkbox"/>	14			Sun. [Force down]
<input type="checkbox"/>	15			Sun. [Force down]

Force on Force down

OK

## Schedule Nasıl Uygulanır?

VigorRouter, program ayarını Applications >> Schedule tablosundaki Tablo 1'den 15'e kadar olan indeks numaralarıyla (4'e kadar) tanır. Tüm koşullar, ayarladığınız zamanlamayı izleyecektir ancak program ayrı ayrı ayarlamayı desteklemiyor.

Örneğin, Bandwidth Management'deki Schedule ayarı bu şekildedir. Limitation List'deki tüm dizinin kurallara tamamen uyması gerekir.

IPv4 IPv6

Enable  Disable

Default Max Sessions:

**Limitation List**

Index	Start IP	End IP	Max Sessions
1	192.168.1.10	192.168.1.100	10
2	192.168.2.20	192.168.2.120	40
3	192.168.7.1	192.168.7.5	3

**Specific Limitation**

Start IP:  End IP:

Maximum Sessions:

**Administration Message** (Max 255 characters)

You have reached the maximum number of permitted Internet sessions.<p>Please close one or more applications to allow further Internet access.<p>Contact your system administrator for further information.

**Time Schedule**

Index(1-15) in **Schedule** Setup:

**Note:**  
Action and Idle Timeout settings will be ignored.

Bu işlevlerin zamanlamasını ayarlamak için, index numarasını kutudaki Applications >> Schedule tablosundaki tablodan doldurun. Ardından Schedule ayarladığınız index olarak çalışır.