

E-POSTA İLE SESLİ MESAJI GÖNDERME

Bu not Vigor IPPBX modelinin sesli mesajı alıcıya e-posta ile gönderecek şekilde nasıl yapılandırıldığını gösterecektir.

1. Mail Server'ı tanımlayın: **Objects Setting >> SMS/Mail Service Object** sayfasına gidin ve Mail Server sekmesinde kullanılabilir bir indexe tıklayın.
 - a. **Profile name** girin.
 - b. Mail Server'a göre **SMTP Server** ve **SMTP Port** girin.
 - c. **Sender Address** girin.
 - d. Mail servis sağlayıcı gerekiyorsa **Use SSL** ve **Authentication**'ı işaretleyin.

Objects Setting >> SMS / Mail Service Object

Profile Index: 1

Profile Name	gmail
SMTP Server	smtp.gmail.com
SMTP Port	465
Sender Address	.12345678@gmail.com
<input checked="" type="checkbox"/> Use SSL	
<input checked="" type="checkbox"/> Authentication	
Username	.12345678@gmail.com
Password	*****
Sending Interval	0 (seconds)

- Note:** 1. Only one mail can be sent during the "Sending Interval" time.
2. If the "Sending Interval" was set to 0, there will be no limitation.

OK Clear Cancel

2. **IP PBX >> Extension**'a gidin ve bir indexe tıklayın.
 - a. Alıcının **Email Address** 'ini yazın.
 - b. Çağruları Telesekretere **Answer Mode**'da ne zaman yönlendireceğinizi yapılandırın.

Internal Phone Extension Index 1

Internal Phone Extension Active Enable Disable

Allow Remote Registration from WAN VPN

Extension Number

Display Name

Authentication

Use Display Name as authentication ID

Password

Enable PPTP VPN Dial-In for this Number/Password

Email Address

Voice mail Password

MWI(Message Waiting Indication)

Notify User who Subscribed Force Notify User

Allow to access these Trunks

SIP1 SIP2 SIP3 SIP4 SIP5 SIP6 SIP7 SIP8 SIP9 SIP10 SIP11 SIP12

PSTN1 PSTN2

Default Trunk

MAC address for Auto Provision

Enable customer survey function

Answer Mode

No answer after sec then

Busy then

Offline

3. IP PBX >> PBX System >> Voice Mail/Virtual FAX Configuration'a gidin.

- Voice Mail Configuration'da **Send Voice Message by Email**'i işaretleyin.
- Hafızadan tasarruf etmek için maili gönderdikten sonra sesli mesajın silinmesi için **Delete Voice Message**'i işaretleyin.

Voice Mail Configuration

Extension for checking messages (2 ~ 7 digits)

Voice mail remote access number (2 ~ 7 digits)

Save voice message to USB disk

Save voice message wav file to USB disk

Warning:USB file system only support FAT32 format. You must insert USB disk, you can not unplug USB disk when PBX is running. Regarding USB disk performance, every extensions voice mail number is 100 at most.

Send Voice Message by Email

Delete Voice Message after Sending Mail

Day for keeping voice mail (1~30)

Action when voice mail is full

In USB disk, action when the number of voice messages in a extension reached to 100

Maximum messages time

Voice Mail Content(255 char max.)

%CALLER%:caller number; %TIME%: when the voicemail is left (Case Sensitive)

There is a message for you from %CALLER%, on %TIME%

You might want to check it when you get a chance.Thanks!

- Email Server Setup'ta ilk adımda oluşturulan **SMTP Server** nesnesini seçin.



Email Server Setup

SMTP Server	1-gmail ▼
<input checked="" type="checkbox"/> Prefer Wan interface	WAN2 ▼
Max attachment size (M)	2 (0~65535)



OK Cancel

Şimdi 1001 uzantısı için sesli posta, uzantı profilinde ayarlanan E-posta adresine gönderilecektir.

▶ [DrayTek] New voice mail for extension 1001, message from 901 at 2016/07/13 06:11:53

Text part (1 KB)  

There is a message for you from 901, on 2016/07/13 06:11:53 .
You might want to check it when you get a chance.Thanks!

  vmail.wav (33 KB) 