

ÇAĞRI ENGELLEME NASIL KULLANILIR

Çağrı Engelleme, belirli gelen ve giden telefon çağrılarını engelleme işlevidir. VigorIPPBX veya VoIP modellerinde, Yönetici, bir numaraya veya bir alana göre arama engelleme ayarlayabilir ve ayarları belirli bir uzantıya, gruba veya gövdeye uygulayabilir.

VigorIPPBX'te çağrı engellemeyi ayarlamak için **IP PBX >> Dial Plan >> Call Barring** seçeneğine gidin ve uygun bir indexe tıklayın (Vigor VoIP modelleri için, Çağrı Engelleme ayarları VoIP >> Dial Plan >> Call Barring bölümünde bulunabilir).

1. Enable'ı işaretleyin.
2. **Call Direction** seçin. in, out ve both seçenekleri olabilir.
3. **Apply To**, belirli bir uzantıya veya gruba, arama yönü "Out" olduğunda kullanılabilir.
4. Bir **Barring Type** seçin.
5. **SIP URL** veya yasak olan Number'ı yazın.
6. Bu ayarı yalnızca seçilen trunk'tan geçen aramalara uygulamak için bir **Interface** seçin.

IP PBX >> DialPlan Setup

Call Barring Index No. 1

Enable

Call Direction: OUT

Apply To: Extension 10 - 2000 Extension

Barring Type: Number

Number (or Prefix): 3510

Interface: All

Index(1-15) in **Schedule** Setup

OK Cancel

İsimsiz Numaraları ve Bilinmeyen Domainleri Engelleme

Ayrıca, VigorIPPBX isimsiz arayan kimliğinden veya bilinmeyen domain adlarından gelen aramaları engelleyebilir. Özelliği etkinleştirmek için **IP PBX >> Dial Plan >> Call Barring >> Block Anonymous** ve **Block Unknown Domain** seçeneğine gidin, ardından etkinleştirin.

IP PBX >> DialPlan Setup

Call Barring Setup

Index	Call Direction	Barring Type	Barring Number/URL/URI	Route	Schedule	Status
1.	OUT	Specific Number	?	IPTEL		x
2.				IPTEL		x
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

<< 1-10 | 11-20 >>

Advanced:
Block Anonymous
Block Unknown Domain

IP PBX >> DialPlan Setup

Call Barring Block Anonymous

Enable

Index(1-15) in **Schedule** Setup

Note: Block the incoming calls which do not have the caller ID or calling party number.

OK Cancel